字体：阿里巴巴普惠体L/R
黑色：80%

TOPSHAK

User Manual

TS-PS1000



CE FC MADE IN CHINA

EC REP SCHEUFER Technologies GmbH
Address: Hertleinstrasse 37, 91052, Erlangen, Germany
E-mail: Mark.Zhang@scheufer.com

UK REP VISHTEC UK Co., Ltd
Address: Unit G25 Waterfront Studios, 1DockRoad London, E16 1AH
E-mail: Vincent.feng@vishtec.com

Leading new generation tool

Contents

English 01~07
German 08~14
French 15~21
Spanish 22~28
Italian 29~35

English

Thanks for purchasing our portable solar generator power station. Please read this manual carefully before using and keep it for reviewing.
This manual helps you to operate this device correctly. But it is not the introduction of the soft & hard ware configuration. Any configuration of products. Please refer to the related contract or consult with your distributor. The images in this manual are for reference only. Thank you!

Product Description



Specifications

Model	TS-PS1000
Battery Capacity	3.7V 300000mAh 1100wh
Rated Power	1000W, Peak 2000W
Battery Type	High Quality Lithium-ion Batteries
Charge Input	CC/CV 26V/4.5A
AC Output	230V ~ 50Hz
USB Output	5V 2.1A max
QC 3.0	5V/3A,9V/2A,12V/1.5A
DC Output	12Vx1V /10A max
Type C Output	PD60W,5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3A
Cigar Port Output	12Vx1V /10A max
Solar Charge Input	18V~30V
Output Waveform	Pure Sine Wave
Gross Weight	About 14KG
Operation Temperature	-10℃ (14℉) ~60℃ (140℉)
Package Included	1x Portable Power Station 1 x Adaptor 1 x User Manual 1 x Car Charger

ATTENTION:
AC output voltage and frequency will be different according to different countries or areas. Please refer to the actual product before using.

LED Display



How To Use Your Portable Power Station?

1) How to provide power for AC appliances with this power station?

WARNING! The interface specifications and voltage standard of different countries are different; please carefully check whether the product specifications are consistent with the appliance specifications before using, otherwise it can lead to dangerous situations.
a.Long Press(about 2 seconds) the [AC] button to start, the LED display screen of this product displays the icon [AC OUT], meaning the AC output is ON, the electrical appliance starts to work.
b.Long Press(about 2 seconds) the [AC] button to turn OFF AC output, the electrical appliance stops working.



2) How to provide power for USB/Type-c appliances with this power station?

a.Single click the button [USB], the LED display screen of this product displays the icon [USB 5V 3.0], meaning the USB/Type-C output is ON, no matter charge your head lamp, fan, radio.
b.One more Single click the button [USB] to turn off USB output. USB would switch off within 30 seconds automatically when there is no loads.



3) How to provide power for DC 12V digital appliances with this product?

a. Single click the button [DC], the LED display screen of this product displays the icon [DC OUT], meaning the type-c output is ON. Please confirm whether the interface of DC12V appliance or lighting equipment is the DC5.5 connector.
b.One more Single click the button [DC] to turn off DC output. DC would switch off within 30 seconds automatically when there is no loads.



How to charge the Portable Power Station?

1. Charge by AC adaptor
■ Please connect our original adaptor to the household AC socket, connect the DC plug of standard charging adapter with the DC input interface of this product, you'll know the unit is charging when the battery icon lights up, the light will twinkle, at the same time, when the product is full of power, the battery icon will fully light. After the power station is fully charged, please remove the charger in time.



▲ Charging this unit with

2. Charge by Solar Panel
■ Place your solar panel where it will get as much direct sunlight as possible.
■ Plug the output of the solar panel (DC 5.5*2.1mm or PV) into the input of the unit to start charging. Connect with the DC input interface or of this product, you'll know the unit is charging when the battery icon lights up, when the product is full of power, the battery icon will fully light.



Product Application Skills

1)This product is built in high quality original lithium ion battery, it has no memory effect but high-capacity, and it is durable. However, we still recommend you to apply in the range of 10 ℃~30 ℃, so as to obtain the optimal charging capacity.
2)When charging, in order to avoid interference, please stay away from TV, radio and other equipment.
3)If the device has not been used for a long time, please disconnect the cable and store.
4)Some portable devices may need to be set in charge mode to charge, see the corresponding equipment use manual for more information.
5)After starting, if there is no any output, it displays to automatically shut down within 20 seconds, so as to achieve better energy-saving effect.

Attention

1) To avoid short-circuiting, keep the unit away from all metal objects (e.g. coins, hair-pins, keys, etc.).
2) Do not heat the unit, or dispose of it in fire, water or other liquids. Keep away from high temperatures. Do not expose the unit to direct sunlight.
3) This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
4) Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
5) The unit may become hot when charging, this is normal. Do not cover the device with towels, clothing and other item.
6) Please deal with scrap products in accordance with the regulations, do not treatment the built-in battery as a household garbage, so as not to cause the explosion and pollution.
7) The product is only used for emergency power station, it can not replace the standard DC or AC power of household appliances or digital products.
8) Your device has an internal, non-removable, rechargeable battery. Do not attempt to remove the battery, as you may damage the device.



German

Vielen Dank für den Kauf unseres tragbaren Solargenerator-Kraftwerks. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur Nachprüfung auf. Diese Anleitung hilft Ihnen, dieses Gerät richtig zu bedienen. Es ist jedoch keine Einführung in die Soft- und Hardwarekonfiguration. Jede Konfiguration von Produkten. Bitte beachten Sie den entsprechenden Vertrag oder wenden Sie sich an Ihren Händler. Die Bilder in diesem Handbuch dienen nur als Referenz. Wir danken Ihnen!

Produktbeschreibung

Spezifikationen

Modell	TS-PS1000
Batteriekapazität	3.7V 300000mAh 1100wh
Nennleistung	1000W, Peak 2000W
Akku-Typ	Hochwertige Lithium-Ionen-Batterien
Ladung Eingang	CC/CV 26V/4.5A
AC-Ausgang	230V ~ 50Hz
USB-Ausgang	5V 2.1A max
QC 3.0	5V/3A,9V/2A,12V/1.5A
DC-Ausgang	12Vx1V /10A max
Typ-C-Ausgang	PD 60W, 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A
Zigarettenanzünder-Ausgang	12Vx1V /10A max
Solar-Ladeeingang	18V~30V
Ausgang Wellenform	Reine Sinuswelle
Bruttogewicht	ca. 14KG
Betriebstemperatur	-10℃ (14℉) ~60℃ (140℉)
Lieferumfang	1x Tragbare Power Station 1 x Netzadapter 1 x Benutzerhandbuch 1 x Autoladegerät

ACHTUNG:
AC-Ausgangsspannung und Frequenz sind je nach Land oder Region unterschiedlich. Bitte informieren Sie sich vor der Verwendung über das tatsächliche Produkt.

LED-Anzeige

Wie verwenden Sie Ihre tragbare Stromstation?

1)Wie kann man mit dieser Stromstation AC-Geräte mit Strom versorgen?

WARNUNG! Die Schnittstellenspezifikationen und der Spannungsstandard der verschiedenen Länder sind unterschiedlich; bitte überprüfen Sie vor der Verwendung sorgfältig, ob die Produktspezifikationen mit den Gerätespezifikationen übereinstimmen, da es sonst zu gefährlichen Situationen kommen kann.
a.Drücken Sie lange (ca. 2 Sekunden) die Taste [AC], um zu starten. Auf dem LED-Display dieses Produkts wird das Symbol [AC OUT] angezeigt, was bedeutet, dass der AC-Ausgang eingeschaltet ist und das Elektrogerät zu arbeiten beginnt.
b.Drücken Sie lange (ca. 2 Sekunden) die Taste [AC], um den AC-Ausgang auszuschalten, das Elektrogerät hört auf zu arbeiten.

2)Wie kann man USB/Typ-c-Geräte mit dieser Stromstation mit Strom versorgen?

a.Single klicken Sie auf die Taste [USB] die LED-Anzeige dieses Produkts zeigt das Symbol [USB 5V 3.0], was bedeutet, dass der USB/Typ-c-Ausgang eingeschaltet ist, egal laden Sie Ihren Kopf Lampe, Ventilator, Radio.
b.Ein weiterer einfacher Klick auf die Taste [USB] schaltet den USB-Ausgang aus. Der USB-Ausgang schaltet.

3) Wie man Energie für DC 12V digitale Geräte mit diesem Produkt zur Verfügung stellt?

a.Klicken Sie einfach auf die Taste [DC], der LED-Bildschirm dieses Produkts zeigt das Symbol an, was bedeutet, dass der Typ-C-Ausgang eingeschaltet ist. Bitte überprüfen Sie, ob die Schnittstelle des DC12V-Gerätes oder der Beleuchtungsanlage der DC5,5-Anschluss ist.
b. Klicken Sie noch einmal auf die Taste [DC], um den DC-Ausgang auszuschalten.

der DC-Ausgang schaltet sich innerhalb von 30 Sekunden automatisch aus, wenn keine Lasten vorhanden sind.

Wie wird die Portable Power Station aufgeladen?

1.Mit dem AC-Adapter aufladen
Bitte schließen Sie unseren Originaladapter an die Haushaltssteckdose an, verbinden Sie den DC-Stecker des Standard-Ladeadapters mit der DC-Eingangsschnittstelle dieses Produkts, Sie werden wissen, dass das Gerät geladen wird, wenn das Batteriesymbol aufleuchtet, das Licht blinkt, zur gleichen Zeit, wenn das Produkt voll geladen ist, leuchtet das Batteriesymbol voll auf. Nachdem das Kraftwerk voll geladen ist, entfernen Sie bitte das Ladegerät rechtzeitig.

▲ Aufladen des Geräts mit dem Netzadapter

2.Laden durch Solarpanel
Stecken Sie den Ausgang des Solarmoduls (DC 5.5*2.1mm oder PV) in den Eingang des Geräts, um den Ladevorgang zu starten. Verbinden Sie mit der DC-Eingangsschnittstelle oder dieses Produkts, Sie werden wissen, dass das Gerät lädt, wenn das Batteriesymbol aufleuchtet. Wenn das Gerät voll geladen ist, leuchtet das Batteriesymbol vollständig auf.

Produktanwendungskenntnisse

1) Dieses Produkt ist in hochwertiger Original-Lithium-Ionen-Batterie gebaut, es hat keinen Memory-Effekt, aber hohe Kapazität, und es ist langlebig. Allerdings empfehlen wir Ihnen immer noch, im Bereich von 10 ℃~30 ℃, um die optimale Ladekapazität zu erhalten.
2) Um Störungen zu vermeiden, halten Sie sich beim Laden bitte von TV, Radio und anderen Geräten fern.
3) Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wurde, ziehen Sie bitte das Kabel ab und lagern Sie es.
4) Einige tragbare Geräte müssen möglicherweise in den Lademodus versetzt werden, um sie aufzuladen; weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des entsprechenden Geräts.
5) Nach dem Start, wenn es keine Ausgabe gibt, zeigt es an, um automatisch innerhalb von 20 Sekunden abzuschalten, um einen besseren Energiesspareffekt zu erreichen.

Achtung

1) Um Kurzschlüsse zu vermeiden, halten Sie das Gerät von allen metallischen Gegenständen (z.B. Münzen, Haarnadeln, Schlüssel, etc.) fern.
2) Erhitzen Sie das Gerät nicht und werfen Sie es nicht in Feuer, Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie es von hohen Temperaturen fern. Setzen Sie das Gerät nicht dem direkten Sonnenlicht aus.
3) Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
4) Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
5) Das Gerät kann beim Aufladen heiß werden, dies ist normal. Decken Sie das Gerät nicht mit Handtüchern, Kleidung oder anderen Gegenständen ab.
6)Bitte behandeln Sie den eingebauten Akku nicht als Hausmüll, um eine Explosion und Umweltverschmutzung zu vermeiden, sondern entsorgen Sie ihn entsprechend den Vorschriften.
7) Das Produkt wird nur als Notstromaggregat verwendet, es kann nicht die Standard-DC- oder AC-Leistung von Haushaltsgeräten oder digitalen Produkten ersetzen.
8) Ihr Gerät verfügt über einen internen, nicht herausnehmbaren, wiederaufladbaren Akku. Versuchen Sie nicht, den Akku zu entfernen, da Sie das Gerät beschädigen könnten.

Zur Erhaltung der Lebensdauer alle 4 Monate nachladen
Verwenden Sie originale oder zertifizierte Kabel
Nicht mit Flüssigkeiten in Berührung bringen
Nicht demontieren
Fallenlassen vermeiden
Vermeiden Sie extreme Temperaturen

French

Merci d'avoir acheté notre centrale solaire portable. Lisez attentivement ce manuel avant de l'utiliser et conservez-le pour consultation.
Ce manuel vous aide à utiliser correctement cet appareil. Mais ce n'est pas l'introduction de la configuration logicielle et matérielle. Toute configuration de produits. Veuillez vous référer au contrat correspondant ou consulter votre distributeur. Les images de ce manuel sont fournies à titre indicatif uniquement. Merci!

Description du Produit

Spécifications Techniques

Modèle	TS-PS1000
Capacité de la Batterie	3.7V 300000mAh 1100wh
Puissance Nominale	1000W, Crête 2000W
Type de Batterie	Batteries au lithium-ion de haute qualité
Entrée de Charge	CC/CV 26V/4.5A
Sortie AC	230V ~ 50Hz
Sortie USB	5V 2.1A maximum
QC 3.0	5V/3A,9V/2A,12V/1.5A
Sortie DC	12Vx1V /10A maximum
Sortie de Type-C	PD 60W, 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A
Sortie de Port de Cigare	12Vx1V /10A maximum
Entrée de Charge Solaire	18V~30V
Forme d'Onde de Sortie	Onde sinusoïdale pure
Poids Brut	Environ 14KG
Température de Fonctionnement	-10℃ (14℉) ~60℃ (140℉)
Emballage inclus	1x Centrale électrique portable 1x Adaptateur 1 x Manuel de l'utilisateur 1 x Chargeur de voiture

ATTENTION:
La tension et la fréquence de sortie AC seront différentes selon les différents pays ou régions. Reportez-vous au produit réel avant de l'utiliser.

Affichage LED

Comment utiliser la centrale électrique portable ?

1)Comment alimenter les appareils AC avec cette centrale électrique ?

AVERTISSEMENT! Les spécifications d'interface et la norme de tension de différents pays sont différentes ; vérifiez soigneusement si les spécifications du produit sont conformes aux spécifications de l'appareil avant de l'utiliser, sinon cela peut conduire à des situations dangereuses.
a.Appuyez longuement (environ 2 secondes) sur le bouton [AC] pour démarrer, l'écran d'affichage à LED de ce produit affiche l'icône [AC OUT], ce qui signifie que la sortie AC est allumée, l'appareil électrique commence à fonctionner.
b.Appuyez longuement (environ 2 secondes) sur le bouton [AC] pour désactiver la sortie AC, l'appareil électrique cesse de fonctionner.

2)Comment alimenter les appareils USB / Type-C avec cette centrale électrique ?

a. Cliquez une fois sur le bouton [USB], l'écran d'affichage à LED de ce produit affiche l'icône [USB 5V 3.0], ce qui signifie que la sortie USB/Type-c est activée, peu importe la lampe frontale de charge, le ventilateur, la radio.
b. Un autre clic simple sur le bouton [USB] pour désactiver la sortie USB. L'USB s'éteindra automatiquement dans les 30 secondes en l'absence de charge.

3) Comment alimenter les appareils numériques DC 12V avec ce produit ?

a.Cliquez une fois sur le bouton [DC], l'écran d'affichage à LED de ce produit affiche l'icône [DC OUT] ce qui signifie que la sortie de type c est activée. Confirmez si l'interface de l'appareil DV12V ou de l'équipement d'éclairage est le connecteur DC5.5.
b.Un seul clic de plus sur le bouton [DC] pour désactiver la sortie DC. le DC s'éteindra automatiquement dans les 30 secondes en l'absence de charges.

Comment recharger la centrale électrique portable ?

1.Charge par adaptateur AC
■ Connectez notre adaptateur d'origine à la prise secteur domestique, connectez la prise CC de l'adaptateur de charge standard à l'interface d'entrée DC de ce produit, vous saurez que l'unité est en charge lorsque l'icône de la batterie s'allume, la lumière scintillera, à la En même temps, lorsque le produit est plein, l'icône de la batterie s'allume complètement. Une fois la centrale électrique complètement chargée, veuillez retirer le chargeur à temps.

▲ Charge de cet appareil avec un adaptateur AC

2. Charge par panneau solaire
■ Placez le panneau solaire là où il recevra autant de lumière directe du soleil que possible.
■ Branchez la sortie du panneau solaire (DC 5.5*2.1mm ou PV) dans l'entrée de l'unité pour commencer à charger. Connectez-vous avec l'interface d'entrée DC ou de ce produit, vous saurez que l'unité est en charge lorsque l'icône de la batterie s'allume, lorsque le produit est plein de puissance, l'icône de la batterie s'allume complètement.

Compétences d'Application du Produit

1) Ce produit est construit dans une batterie lithium-ion d'origine de haute qualité, il n'a pas d'effet mémoire mais une grande capacité, et il est durable. Cependant, nous vous recommandons toujours d'appliquer dans la plage de 10 ~ 30 ℃, afin d'obtenir la capacité de charge optimale.
2) Lors de la charge, afin d'éviter les interférences, veuillez rester à l'écart de la télévision, de la radio et d'autres équipements.
3) Si l'appareil n'a pas été utilisé pendant une longue période, veuillez débrancher le câble et le ranger.
4) Certains appareils portables peuvent avoir besoin d'être mis en mode de charge pour se charger, consultez le manuel d'utilisation de l'équipement correspondant pour plus d'informations.
5) Après le démarrage, s'il n'y a aucune sortie, il s'affiche pour s'éteindre automatiquement dans les 20 secondes, afin d'obtenir un meilleur effet d'économie d'énergie.

Attention

1) Pour éviter les courts-circuits, éloignez l'appareil de tout objet métallique (ex. pièces de monnaie, épingles à cheveux, clés, etc.).
2) Ne chauffez pas l'appareil et ne le jetez pas dans le feu, l'eau ou d'autres liquides. Tenir à l'écart des températures élevées. N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil.
3) Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
4) Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
5) L'appareil peut devenir chaud lors de la charge, c'est normal. Ne couvrez pas l'appareil avec des serviettes, des vêtements et d'autres articles.
6) Traitez les produits de rebut conformément à la réglementation, ne traitez pas la batterie intégrée comme une ordure ménagère, afin de ne pas provoquer d'explosion et de pollution.
7) Le produit est uniquement utilisé pour la centrale électrique d'urgence, il ne peut pas remplacer l'alimentation DC ou AC standard des appareils ménagers ou des produits numériques.
8) L'appareil dispose d'une batterie rechargeable interne non amovible. N'essayez pas de retirer la batterie, car cela pourrait endommager l'appareil.

Pour préserver la durée de vie recharge tous les 4 mois
Utilisez des câbles d'origine ou certifiés
N'exposez pas aux liquides
N'exposez pas aux liquides
Évitez la chute
Évitez les températures extrêmes

Spanish

Gracias por comprar nuestra central eléctrica con generador solar portátil. Lea este manual detenidamente antes de usarlo y consérvelo para revisarlo.
Este manual le ayuda a utilizar este dispositivo correctamente. Pero no es la introducción de la configuración de software y hardware. Cualquier configuración de productos. Consulte el contrato relacionado o consulte con su distribuidor. Las imágenes de este manual son solo para referencia. ¡Gracias!

Descripción del Producto

Descripción del Producto

Modelo	TS-PS1000
Capacidad de la Batería	3.7V 300000mAh 1100wh
Potencia Nominal	1000W, Pico 2000W
Tipo de Batería	Baterías de iones de litio de alta calidad
Entrada de Carga	CC/CV 26V/4.5A
Salida AC	230V ~ 50Hz
Salida USB	5V 2.1A máximo
QC 3.0	5V/3A,9V/2A,12V/1.5A
Salida DC	12Vx1V /10A máximo
Salida Tipo-C	PD 60W, 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A
Salida del Puerto de Puros	12Vx1V /10A máximo
Entrada de Carga Solar	18V~30V
Forma de Onda de Salida	Onda sinusoidal pura
Peso Bruto	Alrededor de 14 KG
Temperatura de Operación	-10℃ (14℉) ~60℃ (140℉)
El Paquete Incluye	1x Central eléctrica portátil 1 x Adaptador 1 x Manual de usuario 1 x Cargador de coche

ATENCIÓN:
El voltaje y la frecuencia de salida de AC serán diferentes según los diferentes países o áreas. Consulte el producto real antes de usarlo.

Pantalla LED

¿Cómo utilizar la central eléctrica portátil?

1)¿Cómo proporcionar energía a los aparatos de AC con esta central eléctrica?

ADVERTENCIA! ! Las especificaciones de interfaz y el estándar de voltaje de diferentes países son diferentes; Verifique cuidadosamente si las especificaciones del producto son consistentes con las especificaciones del aparato antes de usarlo; de lo contrario, puede provocar situaciones peligrosas.
a. Presione prolongadamente (aproximadamente 2 segundos) el botón [AC] para comenzar, la pantalla LED de este producto muestra el icono [AC OUT], lo que significa que la salida de AC está encendida, el aparato eléctrico comienza a funcionar.
b. Presione prolongadamente (aproximadamente 2 segundos) el botón [AC] para apagar la salida de AC, el aparato eléctrico deja de funcionar.

¿Cómo proporcionar energía para dispositivos USB / Tipo-c con esta central eléctrica?

a. Con un solo clic en el botón [USB], la pantalla LED de este producto muestra el icono [USB 5V 3.0], lo que significa que la salida USB / Tipo-c está ENCENDIDA, sin importar la lámpara principal de carga, el ventilador o la radio.
b. Un solo clic más en el botón [USB] para apagar la salida USB. El USB se apagará automáticamente en 30 segundos cuando no haya carga.

3)¿Cómo proporcionar energía a los aparatos digitales DC 12V con este producto?

a. Con un solo clic en el botón [DC], la pantalla LED de este producto muestra el icono [DC OUT], lo que significa que la salida tipo c está encendida. Confirme si la interfaz del aparato de 12 V DC o del equipo de iluminación es el conector DC 5,5.
b. Un solo clic más en el botón [DC] para apagar la salida de DC, DC se apagaría automáticamente en 30 segundos cuando no hay cargas.

¿Cómo cargar la central eléctrica portátil?

1.Carga con adaptador de AC

■Conecte nuestro adaptador original a la toma de AC doméstica, conecte el enchufe de DC del adaptador de carga estándar con la interfaz de entrada de DC de este producto, sabrá que la unidad se está cargando cuando el icono de la batería se encienda, la luz parpadeará, en el Al mismo tiempo, cuando el producto esté lleno de energía, el icono de la batería se iluminará por completo. Una vez que la estación de energía esté completamente cargada, retire el cargador a tiempo.

▲ Carga de esta unidad con adaptador de AC

2. Carga por panel solar
■Coloque el panel solar donde reciba la mayor cantidad de luz solar directa posible.
■Conéctese con la interfaz de entrada de DC o de este producto, sabrá que la unidad se está cargando cuando el icono de la batería se encienda, cuando el producto esté lleno de energía, el icono de la batería se iluminará por completo.

Habilidades de Aplicación de Productos

1) Este producto está construido con una batería de iones de litio original de alta calidad, no tiene efecto memoria pero es de alta capacidad y es duradero. Sin embargo, le recomendamos que aplique en el rango de 10 ℃ ~ 30 ℃, para obtener la capacidad de carga óptima.
2) Al cargar, para evitar interferencias, manténgase alejado de la televisión, la radio y otros equipos.
3) En caso de que el dispositivo no se haya utilizado durante mucho tiempo, desconecte el cable y guárdelo.
4) Es posible que algunos dispositivos portátiles deban configurarse en modo de carga para cargar; consulte el manual de uso del equipo correspondiente para obtener más información.
5) Después de comenzar, si no hay ninguna salida, se muestra para apagarse automáticamente en 20 segundos, para lograr un mejor efecto de ahorro de energía.

Atención

1) Para evitar cortocircuitos, mantenga la unidad alejada de todos los objetos metálicos (por ejemplo, monedas, horquillas, llaves, etc.).
2) No caliente la unidad ni la arroje al fuego, agua u otros líquidos. Mantener alejado de altas temperaturas. No exponga la unidad a la luz solar directa.
3) Este electrodoméstico no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan sido supervisados o instruidos sobre el uso del electrodoméstico por una persona responsable de su seguridad.
4) Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
5) La unidad puede calentarse durante la carga, esto es normal. No cubra el dispositivo con toallas, ropa u otros artículos.
6) Trate los productos de desecho de acuerdo con las regulaciones, no trate la batería incorporada como basura doméstica, para no causar la explosión y la contaminación.
7) El producto solo se utiliza para una estación de energía de emergencia, no puede reemplazar la energía estándar de DC o AC de electrodomésticos o productos digitales.
8) El dispositivo tiene una batería interna recargable no extraíble. No intente quitar la batería, ya que podría dañar el dispositivo.

Para preservar la vida útil, se recarga cada 4 meses.
Utilice cables originales o certificados
No se exponga a líquidos
No desmonte
Evita las caídas
Evite las temperaturas extremas

Italian

Grazie per aver acquistato la nostra centrale elettrica portatile con generatore solare. Leggere attentamente questo manuale prima dell'uso e conservarlo per una revisione. Questo manuale ti aiuta a far funzionare correttamente questo dispositivo. Ma non è l'introduzione della configurazione software & hardware. Qualsiasi configurazione di prodotti. Fare riferimento al relativo contratto o consultare il proprio distributore. Le immagini in questo manuale sono solo di riferimento. Grazie!

Descrizione del Prodotto

Specifiche tecniche

Modello	TS-PS1000
Capacità della Batteria	3.7V 300000mAh 1100wh
Potenza Nominale	1000W, Picco 2000W
Tipo di Batteria	Batterie agli ioni di litio di alta qualità
Ingresso di Ricarica	CC/CV 26V/4.5A
Uscita AC	230V ~ 50Hz
Uscita USB	5V 2.1A massimo
QC 3.0	5V/3A,9V/2A,12V/1.5A
Uscita DC	12Vx1V /10A massimo
Uscita di tipo-C	PD 60W, 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A
Uscita Porta Sigaro	12Vx1V /10A massimo
Ingresso di Ricarica Solare	18V~30V
Forma d'Onda di Uscita	Onda sinusoidale pura
Peso Lordo	Circa 14 KG
Temperatura di Funzionamento	-10℃ (14℉) ~60℃ (140℉)
Il pacchetto include	1 x Centrale elettrica portatile 1 x Adattatore 1 x Manuale utente 1 x Caricabatteria per auto

ATTENZIONE:
La tensione e la frequenza di uscita AC saranno diverse in base ai diversi paesi o aree. Fare riferimento al prodotto reale prima dell'uso.

Display a LED

Come utilizzare la centrale elettrica portatile?

1) Come fornire alimentazione agli apparecchi AC con questa centrale elettrica?

AVVERTIMENTO! Le specifiche dell'interfaccia e lo standard di tensione dei diversi paesi sono diversi; controllare attentamente se le specifiche del prodotto sono coerenti con le specifiche dell'apparecchio prima dell'uso, altrimenti può portare a situazioni pericolose.
a. Premere a lungo (circa 2 secondi) il pulsante [AC] per avviare, lo schermo del display a LED di questo prodotto visualizza l'icona [AC OUT] che significa che l'uscita AC è ON, l'apparecchio elettrico inizia a funzionare.
b. Premere a lungo (circa 2 secondi) il pulsante [AC] per disattivare l'uscita AC, l'apparecchio elettrico smette di funzionare.

2) Come fornire alimentazione agli apparecchi USB/Type-c con questa centrale?

a. Fare clic una volta sul pulsante [USB], lo schermo del display a LED di questo prodotto visualizza l'icona [USB 5V 3.0], che significa che l'uscita USB/Type-c è ON, indipendentemente dalla carica della lampada frontale, della ventola, della radio.
b. Un altro clic singolo sul pulsante [USB] per disattivare l'uscita USB. L'USB si spegne automaticamente entro 30 secondi in assenza di carichi.

3) Come fornire alimentazione agli apparecchi digitali DC 12V con questo prodotto?

a. Fare clic una volta sul pulsante [DC], lo schermo del display a LED di questo prodotto visualizza l'icona [DC OUT], che significa che l'uscita di tipo c è ON. Si prega di confermare se l'interfaccia dell'apparecchio DC 12V o dell'apparecchiatura di illuminazione è il connettore DC5.5.
b.Un altro clic singolo sul pulsante [DC] per disattivare l'uscita DC, la DC si spegne automaticamente entro 30 secondi in assenza di carichi.

Come ricaricare la stazione di alimentazione portatile?

1.Ricarica tramite adattatore AC

■ Collegare il nostro adattatore originale alla presa AC domestica, collegare la spina DC dell'adattatore di ricarica standard con l'interfaccia di ingresso DC di questo prodotto, saprai che l'unità si sta caricando quando l'icona della batteria si accende, la luce lampeggerà, allo stesso tempo, quando il prodotto è pieno di energia, l'icona della batteria si accenderà completamente. Dopo che la stazione di alimentazione è completamente carica, rimuovere il caricabatterie in tempo.

▲ Ricarica di questa unità con l'adattatore AC

2.Ricarica tramite pannello solare
■Collocare il pannello solare in un punto in cui possa ricevere più luce solare diretta possibile.
■Collegare l'uscita del pannello solare (DC 5.5*2.1 mm o PV) all'ingresso dell'unità per avviare la ricarica. Collegarsi all'interfaccia di ingresso DC o di questo prodotto, saprai che l'unità si sta caricando quando l'icona della batteria si accende, quando il prodotto è pieno di energia, l'icona della batteria si accenderà completamente.

Abilità nell'Applicazione del Prodotto

1) Questo prodotto è costruito con una batteria agli ioni di litio originale di alta qualità, non ha effetto memoria ma ad alta capacità ed è durevole. Tuttavia, ti consigliamo comunque di applicare nell'intervallo 10 ℃~30 ℃, in modo da ottenere la capacità di carica ottimale.
2) Durante la ricarica, per evitare interferenze, stare lontano da TV, radio e altre apparecchiature.
3) Nel caso in cui il dispositivo non sia stato utilizzato per lungo tempo, scollegare il cavo e riporlo.
4) Alcuni dispositivi portatili potrebbero dover essere impostati in modalità di carica per caricare, vedere il corrispondente manuale per l'uso dell'apparecchiatura per ulteriori informazioni.
5)Dopo l'avvio, se non viene prodotto alcun output, viene visualizzato per spegnersi automaticamente entro 20 secondi, in modo da ottenere un migliore effetto di risparmio energetico.

Attenzione

1) Per evitare cortocircuiti, tenere l'unità lontana da tutti gli oggetti metallici (es. monete, forcine, chiavi, ecc.).
2) Non riscaldare l'unità, né gettarla nel fuoco, nell'acqua o in altri liquidi. Tenere lontano dalle alte temperature. Non esporre l'unità alla luce solare diretta.
3) Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (bambini compresi) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
4) I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
5) L'unità potrebbe surriscaldarsi durante la ricarica, questo è normale. Non coprire il dispositivo con asciugamani, vestiti e altri oggetti.
6) Trattare i prodotti di scarto in conformità con le normative, non trattare la batteria incorporata come un rifiuto domestico, in modo da non causare l'esplosione e l'inquinamento.
7) Il prodotto viene utilizzato solo per la centrale elettrica di emergenza, non può sostituire l'alimentazione DC o AC standard di elettrodomestici o prodotti digitali.
8) Il dispositivo dispone di una batteria interna, non removibile, ricaricabile. Non tentare di rimuovere la batteria, poiché potrebbe danneggiare il dispositivo.

Per preservare la durata della vita ricaricare ogni 4 mesi
Utilizzare cavi originali o certificati
Non esporre a liquidi
Non smontare
Evitare la caduta
Evitare temperature estreme