字体：阿里巴巴普惠体L/R
黑色：80%

TOPSHAK

User Manual

TS-PS2000



MADE IN CHINA

EC REP SCHELLER Technologies GmbH
Address: Hertzstrasse 37, 91052, Erlangen, Germany.
E-mail: Mark.Zhang@schelle.com

UK REP HOPES UK Ltd
Address: Unit 1 Bridge Apartment Studios, 1 Stockfield Road, SY8 1LB, UK
E-mail: vincent.feng@uk-hc.com

Leading new generation tool

Contents

English 01–07
German 08–14
French 15–21
Spanish 22–28
Italian 29–35

English

Thanks for purchasing our portable solar generator power station. Please read this manual carefully before using and keep it for reviewing.
This manual helps you to operate this device correctly. But it is not the introduction of the soft & hard ware configuration. Any configuration of products. Please refer to the related contract or consult with your distributor. The images in this manual are for reference only. Thank you!

Product Description



- 01 -

Specifications

Model	TS-PS2000
Battery Capacity	3.7V 600000mAh (2220wh)
Rated Power	2000w Peak 4000w
Battery Type	High Quality Lithium-ion Batteries
Charge Input	12-25 V/ 25.5v Max
AC Output	230v/50Hz
USB Output	5V 2.1A max
DC 5.5	5V/3A 9V/2A 12V/1.5A
DC Output	12V/10 / 15A max
Type-C Output	PD 60W/3A 9V, 9A 12V, 5A 15V/3A 20V/3A
Solar Charge Input	18V-30V
Output Waveform	Pure Sine Wave
Gross Weight	About 21 KG
Operation Temperature	-10℃ (14℉) ~40℃ (140℉)
Package included	1 x Portable Power Station 1 x Adapter 1 x User Manual 1 x Car Charger

- 02 -

ATTENTION:
AC output voltage and frequency will be different according to different countries or areas. Please refer to the actual product before using.

LED Display



How To Use Your Portable Power Station?

1) How to provide power for AC appliances with this power station?

WARNING! The interface specifications and voltage standard of different countries are different, please carefully check whether the product specifications are consistent with the appliance specifications before using, otherwise it can lead to dangerous situations.

a. Long Press(about 2 seconds) the button, AC button to start, the LED display screen of this product displays the icon, meaning the AC output is ON, the electrical appliance starts to work.

b. Long Press (about 2 seconds) the button, AC button to turn OFF AC output, the electrical appliance stops working.

- 03 -

According to the power station you currently have, Limited Device Wattage: < 2000W, Laptop, Fan, TV, CPAP etc. AC will shutdown when it is short circuited or power overloaded. Remove the device to recover from short circuit or overpower protection.

2) How to provide power for USB /Type-C appliances with this power station?

a. Single click the button, USB the LED display screen of this product displays the icon USB 5V ⇌3.0 meaning the USB/Type-C output is ON, no matter charge your Nicel lamp, fan, radio.

b. One more Single click the button, USB to turn off USB output, USB would switch off within 30 seconds automatically when there is no loads.



3) How to provide power for DC 12V digital appliances with this product?

a. Single click the button, DC the LED display screen of this product displays the icon DC OUT meaning the type-c output is ON. Please confirm whether the interface of DC 5.5 socket or car lighting equipment is the DC5.5 connector.

b.One more Single click the button, DC to turn off DC output, DC would switch off within 30 seconds automatically when there is no loads.

- 04 -



3) Wie kann man mit diesem Produkt digitale DC-12-Geräte mit Strom versorgen?

a.Drücken Sie einfach auf die Taste, DC um die Taste, der LED-Bildschirm dieses Produkts zeigt das Symbol an, was bedeutet, dass der Typ-C-Ausgang eingeschaltet ist. Bitte überprüfen Sie, ob die Schnittstelle des DC12V-Gerätes oder der Beleuchtungsanlage der DC5.5-Anschluss ist.

b. Klicken Sie einmalig auf die Taste, DC um den DC-Ausgang auszuschalten. Der DC-Ausgang schaltet sich innerhalb von 30 Sekunden automatisch aus, wenn keine Lasten vorhanden sind.



How To Charge The Portable Power Station?

1. Charge by AC adaptor.

■ Please connect our original adaptor to the household AC socket, connect the DC plug of standard charging adapter with the DC input interface ( ) of this product, you'll know the unit is charging when the battery icon lights up, the light will twinkle, at the same time, when the product is full of power, the battery icon will fully light, After the power station is fully charged, please remove the charger in time.

▲ Charging this unit with AC Socket

- 05 -

2. Charge by Solar Panel:

■ Place your solar panel where it will get as much direct sunlight as possible.

■ Plug the output of the solar panel (DC 5.5*2.1mm via) into the input of the unit to start charging. Connect with the DC input interface ( ) of this product, you'll know the unit is charging when the battery icon lights up, when the product is full of power, the battery icon will fully light.



Product Application Skills

1) This product is built in high quality original lithium ion battery, it has no memory effect but high capacity, and it is durable. However, we still recommend you to apply in the range of 10 °C ~ 30 °C, so as to obtain the optimal charging capacity.

2) when charging, in order to avoid interference, please stay away from TV, radio and other equipment.

3) If the device has not been used for a long time, please disconnect the cable and store.

4) Some portable devices may need to be set in charge mode to charge, see the corresponding equipment use manual for more information.

5) After starting, if there is no any output, it displays to automatically shut down within 20 seconds, so as to achieve better energy-saving effect.

- 06 -

Attention

1) To avoid short-circuiting, keep the unit away from all metal objects (e.g. coins, hair-pins, keys, etc.).

2) Do not hear the unit, or dispose of it in fire, water or other liquids. Keep away from high temperatures. Do not expose the unit to direct sunlight.

3) This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

4) Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

5) The unit may become hot when charging, this is normal. Do not cover the device with towels, clothing and other item.

6) Please deal with scrap products in accordance with the regulations, do not treatment the built-in battery as a household garbage, so as not to cause fire explosion and pollution.

7) The product is only used for emergency power station, it can not replace the standard DC or AC power of household appliances or digital products.

8) 1. Your device has an internal, non-removable, rechargeable battery. Do not attempt to remove the battery as you may damage the device.

- 07 -

German

Vielen Dank für den Kauf unseres tragbaren Solargenerator-Kraftwerks. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur Nachschlag auf.
Diese Anleitung hilft Ihnen, dieses Gerät richtig zu bedienen. Es ist jedoch keine Einführung in die Soft- und Hardwarekonfiguration, jede Konfiguration von Produkten. Bitte beachten Sie den entsprechenden Vertrag oder wenden Sie sich an Ihren Händler. Die Bilder in diesem Handbuch dienen nur als Referenz. Wir danken Ihnen!

Produktbeschreibung

- 08 -

Spezifikationen

Modell	TS-PS2000
Batteriekapazität	3.7V 600000mAh (2220wh)
Nennleistung	2000w Peak 4000w
Akku-Typ	Hochwertige Lithium-Ionen-Batterien
Ladung Eingang	CC/CV 25.5v 6A
AC-Ausgang	230v/50Hz
USB-Ausgang	5V 2.1A max
DC 5.5	5V/3A 9V/2A 12V/1.5A
DC-Ausgang	12V/10 / 15A max
Typ-C-Ausgang	PD 60W/3A 9V, 9A 12V, 5A 15V/3A 20V/3A
Zigarettenanzünder-Ausgang	12v/10 / 15A max
Solar Ladeeingang	18V-30V
Ausgang Wellenform	Reine Sinuswelle
Bruttogewicht	ca. 21 KG
Betriebstemperatur	-10℃ (14℉) ~40℃ (140℉)
Lieferumfang	1x Tragbare Power Station 1 x Netzadapter 1 x Benutzerhandbuch 1 x Autoladegerät

- 09 -

ACHTUNG:
AC-Ausgangsspannung und Frequenz sind je nach Land oder Region unterschiedlich. Bitte informieren Sie sich vor der Verwendung über das tatsächliche Produkt.

LED-Anzeige

Wie verwenden Sie Ihre tragbare Stromstation?

1)Wie kann man mit dieser Stromstation AC-Geräte mit Strom versorgen?

WARNUNG! Die Schnittstellenspezifikationen und der Spannungsstandard der verschiedenen Länder sind unterschiedlich; bitte überprüfen Sie vor der Verwendung sorgfältig, ob die Produktspezifikationen mit den Gerätespezifikationen übereinstimmen, da es sonst zu gefährlichen Situationen kommen kann.

a.Drücken Sie lange (ca. 2 Sekunden) die Taste, um zu starten. Auf dem LED-Display dieses Produkts wird das Symbol angezeigt, was bedeutet, dass der AC-Ausgang eingeschaltet ist und das Elektrogerät zu arbeiten beginnt.

b.Drücken Sie lange (ca. 2 Sekunden) die Taste, um den AC-Ausgang auszuschalten, das Elektrogerät hört auf zu arbeiten.

- 10 -

2)Wie kann man USB /Typ-c-Geräte mit dieser Stromstation mit Strom versorgen?

a.Klicken Sie einfach auf die Taste, USB der LED-Bildschirm dieses Produkts zeigt das Symbol USB 5V ⇌3.0 an, was bedeutet, dass der USB-Typ-c-Ausgang eingeschaltet ist, egal ob Sie Ihre Stimmungslampe, Ihren Ventilator oder Ihr Radio aufladen.

b. Klicken Sie noch einmal auf die Taste, USB um den USB-Ausgang auszuschalten. Der USB-Ausgang schaltet sich innerhalb von 30 Sekunden automatisch ab, wenn er nicht belastet wird.

3) Wie kann man mit diesem Produkt digitale DC-12-Geräte mit Strom versorgen?

a.Klicken Sie einfach auf die Taste, DC der LED-Bildschirm dieses Produkts zeigt das Symbol an, was bedeutet, dass der Typ-C-Ausgang eingeschaltet ist. Bitte überprüfen Sie, ob die Schnittstelle des DC12V-Gerätes oder der Beleuchtungsanlage der DC5.5-Anschluss ist.

b. Klicken Sie einmalig auf die Taste, DC um den DC-Ausgang auszuschalten. Der DC-Ausgang schaltet sich innerhalb von 30 Sekunden automatisch aus, wenn keine Lasten vorhanden sind.

Wie wird die Portable Power Station aufgeladen?

1.Mit dem AC-Adapter aufladen

Bitte schließen Sie unseren Originaladapter an die Haushaltssteckdose an, verbinden Sie den DC-Stecker des Standard-Ladeadapters mit der DC-Eingangsschnittstelle ( ) dieses Produkts, Sie werden wissen, dass das Gerät geladen wird, wenn das Batteriesymbol aufleuchtet, das LICHT blinkt, zur gleichen Zeit, wenn das Produkt voll geladen ist, leuchtet das Batteriesymbol voll auf, wenn das Produkt voll aufgeladen ist, bitte entfernen Sie das Ladegerät rechtzeitig.

▲ Aufladen des Geräts mit dem Netzadapter

- 11 -

2.Laden durch Solarpanel.

Platzieren Sie Ihr Solarmodul an einem Ort, an dem es möglichst viel direktes Sonnenlicht abbekommt. Stecken Sie den Ausgang des Solarmoduls (DC 5.5*2.1mm oder PV) in den Eingang des Geräts, um den Ladevorgang zu starten. Verbinden Sie das Gerät mit der DC-Eingangsschnittstelle ( ) dieses Produkts, Sie wissen, dass das Gerät lädt, wenn das Batteriesymbol aufleuchtet, wenn das Produkt voll geladen ist, leuchtet das Batteriesymbol vollständig auf.

Produkt Anwendung

1) Dieses Produkt ist in hochwertiger Original-Lithium-Ionen-Batterie gebaut, es hat keinen Memory-Effekt, aber hohe Kapazität, und es ist langlebig. Allerdings empfehlen wir Ihnen immer noch, im Bereich von 10 °C ~ 45 °C, um optimale Ladekapazität zu erhalten.

2) Um Störungen zu vermeiden, halten Sie sich beim Laden bitte von TV, Radio und anderen Geräten fern.

3) Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wurde, ziehen Sie bitte das Kabel ab und lagern Sie es.

4) Einige tragbare Geräte müssen möglicherweise in den Lademodus versetzt werden, um sie aufzuladen, weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung der entsprechenden Geräte.

5) Nach dem Start, wenn es keine Ausgabe gibt, zeigt es an, um automatisch innerhalb von 20 Sekunden abzuschalten, um einen besseren Energiespareffekt zu erreichen.

- 12 -

Achtung

1) Um Kurzschlüsse zu vermeiden, halten Sie das Gerät von allen metallischen Gegenständen (z.B. Münzen, Haarnadeln, Schlüssel, etc.) fern.

2) Erhitzen Sie das Gerät nicht und werfen Sie es nicht in Feuer, Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie es von hohen Temperaturen fern. Setzen Sie das Gerät nicht dem direkten Sonnenlicht aus.

3) Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.

4) Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

5) Das Gerät kann beim Aufladen heiß werden, dies ist normal. Decken Sie das Gerät nicht mit Handtüchern, Kleidung oder anderen Gegenständen ab.

6) Bitte behandeln Sie den eingebauten Akku nicht als Hausmüll, um eine Explosion und Umweltverschmutzung zu vermeiden, sondern entsorgen Sie ihn entsprechend den Vorschriften.

7) Das Produkt wird nur als Notstromaggregat verwendet, es kann nicht die Standard-DC- oder AC-Leistung von Haushaltsgeräten oder digitalen Produkten ersetzen.

8) 1. Ihr Gerät verfügt über einen internen, nicht herausnehmbaren, wiederaufladbaren Akku. Versuchen Sie nicht, den Akku zu entfernen, da Sie das Gerät beschädigen können.

- 13 -

French

Merci d'avoir acheté notre centrale solaire portable. Lisez attentivement ce manuel avant de l'utiliser et conservez-le pour consultation.
Ce manuel vous aide à utiliser correctement cet appareil. Mais ce n'est pas l'introduction de la configuration logicielle et matérielle. Toute configuration de produits. Veuillez vous référer au contrat correspondant ou consulter votre distributeur. Les images de ce manuel sont fournies à titre indicatif uniquement. Merci!

Description du Produit



- 15 -

Spécifications Techniques

Modèle	TS-PS2000
Capacité de la Batterie	3.7V 600000mAh (2220wh)
Puissance Nominale	2000w Peak 4000w
Type de Batterie	Batteries au lithium-ion de haute qualité
Entrée de Charge	CC/CV 25.5v 6A
Sortie AC	230v/50Hz
Sortie USB	5V 2.1A maximum
CC 5.5	5V/3A 9V/2A 12V/1.5A
Sortie DC	12v/10 / 15A maximum
Type-C Output	PD 60W/3A 9V, 9A 12V, 5A 15V/3A 20V/3A
Sortie de Port de Cigare	12v/10 / 15A maximum
Entrée de Charge Solaire	18v-30v
Forme d'Onde de Sortie	Onde sinusoïdale pure
Poids Brut	Environ 21 KG
Température de Fonctionnement	-10℃ (14℉) ~40℃ (140℉)
Emballage inclus	1 x Centrale électrique portable 1x Adaptateur 1 x Manuel de l'utilisateur 1 x Chargeur de voiture

- 16 -

ATTENTION:
La tension et la fréquence de sortie AC seront différentes selon les différents pays ou régions. Reportez-vous au produit réel avant de l'utiliser.

Affichage LED

Comment utiliser la centrale électrique portable ?

1)Comment alimenter les appareils AC avec cette centrale électrique ?

AVERTISSEMENT! Les spécifications d'interface et la norme de tension de différents pays sont différentes ; vérifiez soigneusement si les spécifications du produit sont conformes aux spécifications de l'appareil avant de l'utiliser, sinon cela peut conduire à des situations dangereuses.

a.Appuyez longuement (environ 2 secondes) sur le bouton, AC bouton pour démarrer, l'écran d'affichage à LED de ce produit affiche l'icône, ce qui signifie que la sortie AC est allumée, l'appareil électrique commence à fonctionner.

b.Appuyez longuement (environ 2 secondes) sur le bouton, AC pour désactiver la sortie AC, l'appareil électrique cesse de fonctionner.

- 17 -

2) Comment alimenter les appareils USB / Type-C avec cette centrale électrique ?

a. Faire clic une fois sur le bouton USB, l'écran d'affichage à LED de ce produit affiche l'icône USB 5V ⇌3.0, ce qui signifie que la sortie USB/Type-C est activée, peu importe la lampe frontale de charge, le ventilateur, la radio.

b. Un autre clic simple sur le bouton USB pour désactiver la sortie USB, l'USB s'éteindra automatiquement dans les 30 secondes en l'absence de charge.

3) Comment alimenter les appareils numériques DC 12V avec ce produit ?

a.Faites une fois sur le bouton DC, l'écran d'affichage à LED de ce produit affiche l'icône DC OUT, ce qui signifie que la sortie de type c est activée. Confirmez si l'interface de l'appareil DC5.5 ou de l'équipement d'éclairage est le connecteur DC5.5.

b.En un autre clic simple sur le bouton DC pour désactiver la sortie DC, le DC s'éteindra automatiquement dans les 30 secondes en l'absence de charges.

- 18 -

Comment recharger la centrale électrique portable ?

1.Charge par adaptateur AC

■ Connectez notre adaptateur d'origine à la prise secteur domestique, connectez la prise DC de l'adaptateur de charge standard à l'interface d'entrée DC ( ) de ce produit, vous saurez que l'unité est en charge lorsque l'icône de la batterie s'allume, la lumière scintille, et à En même temps, lorsque le produit est plein, l'icône de la batterie s'allume complètement. Une fois la centrale électrique complètement chargée, veuillez retirer le chargeur à temps.



▲ Charge de cet appareil avec un adaptateur AC

- 19 -

2. Charge par panneau solaire

■ Placez le panneau solaire là où il recevra autant de lumière directe du soleil que possible.

■ Branchez la sortie du panneau solaire (DC 5.5*2.1mm ou PV) dans l'entrée de l'unité pour commencer à charger. Connectez-vous avec l'interface d'entrée DC ( ) de ce produit, vous saurez que l'unité est en charge lorsque l'icône de la batterie s'allume, lorsque le produit est plein de puissance, l'icône de la batterie s'allume complètement.

Compétences d'Application du Produit

1) Ce produit est construit dans une batterie lithium-ion d'origine de haute qualité, il n'a pas d'effet mémoire mais une grande capacité, et il est durable. Cependant, nous vous recommandons toujours d'appliquer dans la plage de 10 ~ 30 ℃, afin d'obtenir la capacité de charge optimale.

2) Lors de la charge, afin d'éviter les interférences, veuillez rester à l'écart de la télévision, de la radio et d'autres équipements.

3) Si l'appareil n'a pas été utilisé pendant une longue période, veuillez débrancher le câble et le ranger.

4) Certains appareils portables peuvent avoir besoin d'être mis en mode de charge pour se charger, veuillez consulter le manuel d'utilisation de l'équipement correspondant pour plus d'informations.

5) Après le démarrage, s'il n'y a aucune sortie, il s'affiche pour s'éteindre automatiquement dans les 20 secondes, afin d'obtenir un meilleur effet d'économie d'énergie.

- 20 -

Attention

1) Pour éviter les courts-circuits, éloignez l'appareil de tout objet métallique (ex. pièces de monnaie, épingles à cheveux, clés, etc.).

2) Ne chauffez pas l'appareil et ne le jetez pas dans le feu, l'eau ou d'autres liquides. Tenir à l'écart des températures élevées. N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil.

3) Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

4) Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

5) L'appareil peut devenir chaud lors de la charge, c'est normal. Ne couvrez pas l'appareil avec des serviettes, des vêtements et d'autres articles.

6) Traitez les produits de rebut conformément à la réglementation, ne traitez pas la batterie intégrée comme une ordure ménagère, afin de ne pas provoquer d'explosion et de pollution.

7) Le produit est uniquement utilisé pour la centrale électrique d'urgence. Il ne peut pas remplacer l'alimentation DC ou AC standard des appareils ménagers ou des produits numériques.

8) 1. Votre appareil dispose d'une batterie rechargeable interne non amovible. N'essayez pas de retirer la batterie, car cela pourrait endommager l'appareil.

- 21 -

Spanish

Gracias por comprar nuestra central eléctrica con generador solar portátil. Lea este manual detenidamente antes de usarlo y conservelo para revisarlo.
Este manual le ayuda a utilizar este dispositivo correctamente. Pero no es la introducción de la configuración de software y hardware. Cualquier configuración de productos. Consulte el contrato relacionado o consulte con su distribuidor. Las imágenes de este manual son solo para referencia. ¡Gracias!

Descripción del Producto

- 22 -

Especificaciones tecnicas

Modelo	TS-PS2000
Capacidad de la Batería	3.7V 600000mAh (2220wh)
Potencia Nominal	2000W, Pico 4000W
Tipo de Batería	Baterías de ioness de litio de alta calidad
Entrada de Carga	CC/CV 25.5v 6A
Salida AC	230v/50Hz
Salida USB	5V 2.1A máximo
DC 5.5	5V/3A 9V/2A 12V/1.5A
Salida DC	12v/10 / 15A máximo
Salida Tipo-C	PD 60W/3A 9V, 9A 12V, 5A 15V/3A 20V/3A
Salida del Puerto de Puros	12v/10 / 15A máximo
Entrada de Carga Solar	18V-30V
Forma de Onda de Salida	Onda sinusoidal pura
Peso Bruto	Aleddedor de 21 KG
Temperatura de Operacion	-10℃ (14℉) ~40℃ (140℉)
El Paquete Incluye	1x Central eléctrica portátil 1 x Adaptador 1 x Manual de usuario 1 x Cargador de coche

- 23 -

ACHTUNG:
AC-Ausgangsspannung und Frequenz sind je nach Land oder Region unterschiedlich. Bitte informieren Sie sich vor der Verwendung über das tatsächliche Produkt.

LED-Anzeige

Wie verwenden Sie Ihre tragbare Stromstation?

1)Wie kann man mit dieser Stromstation AC-Geräte mit Strom versorgen?

WARNUNG! Die Schnittstellenspezifikationen und der Spannungsstandard der verschiedenen Länder sind unterschiedlich; bitte überprüfen Sie vor der Verwendung sorgfältig, ob die Produktspezifikationen mit den Gerätespezifikationen übereinstimmen, da es sonst zu gefährlichen Situationen kommen kann.

a.Drücken Sie lange (ca. 2 Sekunden) die Taste, um zu starten. Auf dem LED-Display dieses Produkts wird das Symbol angezeigt, was bedeutet, dass der AC-Ausgang eingeschaltet ist und das Elektrogerät zu arbeiten beginnt.

b.Drücken Sie lange (ca. 2 Sekunden) die Taste, um den AC-Ausgang auszuschalten, das Elektrogerät hört auf zu arbeiten.

- 24 -

2)Wie kann man USB /Typ-c-Geräte mit dieser Stromstation mit Strom versorgen?

a.Klicken Sie einfach auf die Taste, USB der LED-Bildschirm dieses Produkts zeigt das Symbol USB 5V ⇌3.0 an, was bedeutet, dass der USB-Typ-c-Ausgang eingeschaltet ist, egal ob Sie Ihre Stimmungslampe, Ihren Ventilator oder Ihr Radio aufladen.

b. Klicken Sie noch einmal auf die Taste, USB um den USB-Ausgang auszuschalten. Der USB-Ausgang schaltet sich innerhalb von 30 Sekunden automatisch ab, wenn er nicht belastet wird.

3) Wie kann man mit diesem Produkt digitale DC-12-Geräte mit Strom versorgen?

a.Klicken Sie einfach auf die Taste, DC der LED-Bildschirm dieses Produkts zeigt das Symbol an, was bedeutet, dass der Typ-C-Ausgang eingeschaltet ist. Bitte überprüfen Sie, ob die Schnittstelle des DC12V-Gerätes oder der Beleuchtungsanlage der DC5.5-Anschluss ist.

b. Klicken Sie einmalig auf die Taste, DC um den DC-Ausgang auszuschalten. Der DC-Ausgang schaltet sich innerhalb von 30 Sekunden automatisch aus, wenn keine Lasten vorhanden sind.

Wie wird die Portable Power Station aufgeladen?

1.Mit dem AC-Adapter aufladen

Bitte schließen Sie unseren Originaladapter an die Haushaltssteckdose an, verbinden Sie den DC-Stecker des Standard-Ladeadapters mit der DC-Eingangsschnittstelle ( ) dieses Produkts, Sie werden wissen, dass das Gerät geladen wird, wenn das Batteriesymbol aufleuchtet, das LICHT blinkt, zur gleichen Zeit, wenn das Produkt voll geladen ist, leuchtet das Batteriesymbol voll auf, wenn das Produkt voll aufgeladen ist, bitte entfernen Sie das Ladegerät rechtzeitig.

▲ Aufladen des Geräts mit dem Netzadapter

- 25 -

2.Laden durch Solarpanel.

Platzieren Sie Ihr Solarmodul an einem Ort, an dem es möglichst viel direktes Sonnenlicht abbekommt. Stecken Sie den Ausgang des Solarmoduls (DC 5.5*2.1mm oder PV) in den Eingang des Geräts, um den Ladevorgang zu starten. Verbinden Sie das Gerät mit der DC-Eingangsschnittstelle ( ) dieses Produkts, Sie wissen, dass das Gerät lädt, wenn das Batteriesymbol aufleuchtet, wenn das Produkt voll geladen ist, leuchtet das Batteriesymbol vollständig auf.

Produkt Anwendung

1) Dieses Produkt ist in hochwertiger Original-Lithium-Ionen-Batterie gebaut, es hat keinen Memory-Effekt, aber hohe Kapazität, und es ist langlebig. Allerdings empfehlen wir Ihnen immer noch, im Bereich von 10 °C ~ 45 °C, um optimale Ladekapazität zu erhalten.

2) Um Störungen zu vermeiden, halten Sie sich beim Laden bitte von TV, Radio und anderen Geräten fern.

3) Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wurde, ziehen Sie bitte das Kabel ab und lagern Sie es.

4) Einige tragbare Geräte müssen möglicherweise in den Lademodus versetzt werden, um sie aufzuladen, weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung der entsprechenden Geräte.

5) Nach dem Start, wenn es keine Ausgabe gibt, zeigt es an, um automatisch innerhalb von 20 Sekunden abzuschalten, um einen besseren Energiespareffekt zu erreichen.

- 26 -

Achtung

1) Um Kurzschlüsse zu vermeiden, halten Sie das Gerät von allen metallischen Gegenständen (z.B. Münzen, Haarnadeln, Schlüssel, etc.) fern.

2) Erhitzen Sie das Gerät nicht und werfen Sie es nicht in Feuer, Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie es von hohen Temperaturen fern. Setzen Sie das Gerät nicht dem direkten Sonnenlicht aus.

3) Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.

4) Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

5) Das Gerät kann beim Aufladen heiß werden, dies ist normal. Decken Sie das Gerät nicht mit Handtüchern, Kleidung oder anderen Gegenständen ab.

6) Bitte behandeln Sie den eingebauten Akku nicht als Hausmüll, um eine Explosion und Umweltverschmutzung zu vermeiden, sondern entsorgen Sie ihn entsprechend den Vorschriften.

7) Das Produkt wird nur als Notstromaggregat verwendet, es kann nicht die Standard-DC- oder AC-Leistung von Haushaltsgeräten oder digitalen Produkten ersetzen.

8) 1. Ihr Gerät verfügt über einen internen, nicht herausnehmbaren,